

Инструкция

maytoni.ru

Артикул 200831

Гибкий Неон 1313 24В 12Вт/м 4000К IP67 5м 200831




12 W



24 V



600 lm/m



5000 mm



IP67


Гибкий Неон

Led neon



Описание

Гибкая печатная плата в силиконовой оболочке, которая защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, влаги и поражения электрическим током. Гибкий Неон равномерно распределяет свечение по всей поверхности без темных промежутков и создает эффект яркого Неона. Гибкий Неон имеет небольшую мощность энергопотребления, долговечен, легкий в монтаже, транспортировки, эксплуатации. Имеет степень защиты IP67, что позволяет использовать гибкий Неон на улице и в помещениях.



Технические характеристики	Мощность, Вт	12 W
	Напряжение питания, В	24 V
	Тип светодиодов	2835
	Цветовая температура, К	4000 K
	Индекс цветопередачи	CRI>90
	Световой поток, лм/м	600 lm/m
	Класс пылевлагозащиты	IP67
	Шаг резки	50 mm
	Длина, мм	5000 mm
	Ширина, мм	13 mm
	Высота, мм	13 mm
	Минимальный радиус изгиба, мм	60° mm
	Рабочая температура	-30...+60°C
	Срок службы, часов	50000 hours
	Гарантийный срок, года	3 years

Present illuminated+

Применение

Предназначен для подсветки фасадов, контурных декоративных освещений зданий, мостов, лестниц, тоннелей, рекламных конструкций, садово-парковых оформлений и других архитектурных и дизайнерских решений. Гибкость Неона позволяет создавать любые фигуры.

Комплектующие			
Наименование	Профиль	Клипса	Заглушка
Артикул	20087	20086	20085



MAYTONI



Подключение

При подключении гибкого Неона к сети переменного тока напряжения AC 230В используйте источник напряжения DC 24В (в комплектацию не входит). Перед монтажом проверьте гибкий Неон на загрязнения и влагу. Если имеются загрязнения и влажность, то монтаж осуществляется после очистки по всей длине. Перед резкой гибкого Неона обязательно проверить его работоспособность. Для подключения применяйте только специальные блоки питания марки Maytoni. Соблюдайте полярность подключения. Используйте только комплектующие, идущие в комплектациях к гибкому Неону или совместимые, которые приведены в данной инструкции. Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ материалов. Перед подключением убедитесь, что все соединения герметичны и электрически изолированы. Во избежание утечки тока или короткого замыкания, не допускайте загрязнения поверхности мест соединения/подключения. Максимально последовательно можно подключить 5 метров. Не подвешивайте и не закрепляйте вывески, щиты и т.п. на гибкий Неон.

ВНИМАНИЕ!

Монтаж гибкого Неона должен выполняться квалифицированным специалистом. Перед монтажом отключите электропитание. Не включайте питание до завершения установки. Монтаж выполняется при температуре выше 0°C. При монтаже соблюдайте требования и рекомендации. Не растягивать! Не скручивать! Запрещено включать НЕОН в Катушке. Только в размотанном виде. Это может привести к повреждению продукта.

Транспортировка

Транспортировка гибкого Неона должна осущетсвляться только в смотанном виде. Не разматывайте гибкий Неон до его фиксации, чтобы не подвергнуть механическим нагрузкам. Разматывание производится на ровной поверхности, непосредственно перед фиксацией на место установки. Не допускайте трения о землю/пол.

Монтаж

Отмерьте и отрежьте гибкий Неон нужной длины. Разрезать гибкий Неон можно только в местах, кратно шагу резки (50мм). Со стороны, где не будет подаваться на торец гибкого Неона герметик. Нанесите достаточное количество герметика на поверхность заглушки и наденьте её на гибкий Неон. Дождитесь высыхания герметика (см.инструкцию к герметику). Проверьте герметичность и надежность всех выполненных соединений, убедитесь, что все соединения герметичны и электрически изолированы. Установите гибкий Неон согласно схеме. Соблюдайте полярность подключения и цветовую маркировку. Проверьте работу гибкого Неона.



Гарантия предоставляется в соответствии с Требованиями Законодательства в котором он реализуется. Гарантия предоставляется в товаро-сопроводительной документации. Технические характеристики и энергетическая энергоэффективности указаны на упаковке изделия. Гарантия находится на индивидуальной упаковке и на самом изделии в формате: месяц/год.

В случае если служба это изделие подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте изделия вместе с отходами, неотсортированными отходами! Отправляйте их на утилизацию. В ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

Срок гарантии составляет 36 месяцев со дня продажи, дата устанавливается на основании подтверждающих факт продажи. Гарантийное обслуживание производится при условии, если неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции. Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и не связан с производством или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в инструкции. А также в случаях воздействия вольтовых разрядов и других стихийных бедствий, а также в случаях умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.



MAYTONI



ШТАМП ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Товар получен и проверен, к внешнему виду и комплектации претензий не имею, с парантийными обязательствами ознакомлен:

Подпись покупателя_____

Подпись продавца_____

Дата продажи "_____"20____г.

Артикул 200831